

Typ		ACX 985 A	ACX 988 A
Bestellnummer		310 185	310 188
EAN-Code		4026187270377	4026187270384
Anwendung / Anlage		Mehrteilnehmer 4 Receiver-Ausgänge	Mehrteilnehmer 8 Receiver-Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich			
Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7	
High Band	[GHz]	11,7 - 12,75	
Ausgangsfrequenzbereich			
Low Band	[MHz]	950 - 1950	
High Band	[MHz]	1100 - 2150	
Weitere Daten			
Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 (\pm 1 MHz) 10,6 (\pm 1 MHz)	
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 21	
Verstärkung	[dB]	59 typ.	55 typ.
Signalumschaltung	[kHz]	22; je Ausgang schaltbar	
Ausgänge F-Connector	[Ω]	4 x 75	8 x 75
LNB-Spannung	[V]	vertikal 11,5 - 14 horizontal 15,5 - 20 je Ausgang schaltbar	
Stromaufnahme	[mA]	180 typ.	200 typ.
geeignet für Parabolreflektoren		AST 85 / 850 ASP 78 / 85 / 100 / 125	AST 85 / 850 ASP 78 / 85 / 100 / 125