

Typ		AOE SEV 18	AOE SEV 28
Bestellnummer		390 008	390 009
EAN-Code		4026187210762	4026187210779
Eingangsbuchse		1 x FC/PC	2 x FC/PC
Optischer Eingangspegel	[dBm]	-15...-10	
Wellenlängenbereich	[nm]	1100 - 1650	
Eingangsfrequenzbereich Terrestrik*	[MHz]	87 - 862	
Ausgangspegel Terrestrik	[dB μ V]	typisch 80	
Eingangsfrequenzbereich Sat*	[MHz]	290 - 6200	
Ausgangspegel Sat (AGC)	[dB μ V]	77	
Anzahl Userbänder		1 x 8	
Versorgungsspannung	[V]	4,5 - 20	
Stromaufnahme 5 V / 14 V	[mA]	max. 90 / 170	max. 95 / 200
Abmessungen	[mm]	90,5 x 73,5 x 21,5	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+50	
Schirmung/EMV		CE (EN 60728-2), Klasse A	

* Eventuelle Sat-Signale unterhalb 862 MHz werden wie terrestrische Signale direkt an die Ausgänge weitergeleitet.